

## Instrukcja resetowania zbiornika Maintenance w Canon Prograf iPF5000

- 1) Wyłącz ploter, trzymając wciśnięte jednocześnie przyciski "**Paper Source**" i "**Information**" wciśnij przycisk "**power**".
- 2) Puść przyciski gdy na panelu wyświetli się komunikat "**Initializing**".
- 3) Wciśnij przycisk "**Menu**", na panelu pojawi się "**SERVICE MODE**" (tryb serwisowy).
- 4) Wciskaj przycisk ↓ aż wyświetli się "**Counter**" "**Initialize**" oraz "**W-Ink**".  
Wówczas wciśnij **Yes**, pojawi się symbol "=" przed "**W-Ink**".  
Chip zbiornika będzie zresetowany, gdy zniknie znaczek "=".